

## Specifiche tecniche

<b>Classificazione</b>	Rilevatore di sicurezza elettro-ottico con canale radio
<b>Tipo di rilevatore</b>	Wireless
<b>Installazione</b>	Interni / esterni
<b>Compatibilità</b>	Hub Plus, Hub 2, Hub 2 Plus, ReX con OS Malevich 2.11 e successivi
<b>Elemento sensore</b>	4 sensori PIR
<b>Distanza di rilevamento movimento</b>	Da 4 a 15 m (a seconda delle impostazioni) per ciascun sistema ottico
<b>Protezione contro i falsi allarmi</b>	Disponibile
<b>Tempo di ricezione del segnale di allarme</b>	0,15 s
<b>Angolo di rilevamento</b>	Orizzontale — 4,5° Verticale — a seconda delle impostazioni
<b>Tempo per il rilevamento del movimento</b>	Da 0,3 a 2 m/s
<b>Sensibilità</b>	Regolabile, 3 livelli
<b>Alimentazione</b>	2 batterie CR123A, 3 V
<b>Durata della batteria</b>	Fino a 4 anni

### Maggiori informazioni

<b>Sensore di temperatura</b>	Disponibile
<b>Tecnologia radio Jeweller</b>	Portata della comunicazione con l'unità centrale □ fino a 1.700 m in linea visiva Comunicazione bidirezionale tra i dispositivi Frequenze di funzionamento □ 868,0□868,6 MHz Potenza di uscita RF autoregolante □ fino a 20 mW Crittografia a blocchi basata sull'algoritmo AES Periodo di verifica del rilevatore □ 12□300 s Salti di frequenza

### Per saperne di più sulla tecnologia Jeweller

<b>Temperature di funzionamento</b>	Da □25°C a +60°Cù
<b>Umidità massima ammissibile</b>	Fino al 95%
<b>Classe di protezione</b>	IP54
<b>Sistemi anti-manomissione</b>	Protezione anti contraffazione Rilevamento inibizioni Resistente alle manomissioni
<b>Dimensioni</b>	174 × 123 × 88 mm
<b>Peso</b>	615 g
<b>Garanzia</b>	24 mesi dalla data di acquisto

### Maggiori informazioni

<b>Vita utile</b>	10 anni
<b>Set completo</b>	Rilevatore di movimento DualCurtain Outdoor Pannello di montaggio SmartBracket 2 batterie CR123A (pre-installate) Kit di installazione Guida per l'utente